



PGD-202

Címző készülék (programozó)

Leírás

A PGD-202 címző készüléket a címezhető eszközökkel használhatjuk, segítségével a hurok minden egyes eszközéhez rendelhetünk címet. A címek tartománya 1 és 250 között lehet, anélkül, hogy bármilyen címtartományt el kellene menteni az érzékelőknek vagy moduloknak.

A PGD-202 címző készülék figyelembe veszi, hogy bizonyos hurkok több, mint egy címet foglalnak el, de ezeket érzékeli és jelzi a készülék, így elkerülhető az automatikus kettős címzés.

A PGD-202 címző készülék kijelzővel rendelkezik, melyen minden szükséges információ megtekinthető. A LED-es kijelzőn ki- és bekapcsolható a fényerő szabályzó, hogy sötétben is lehessen használni és hogy világosban kímélje az akkumulátort.

A címző közvetlenül 220 V-ról vagy 4 darab AA elemmel működtethető, amelyek 50 órás üzemidőt biztosítanak.

Három programmal rendelkezik:

Program 1: az eszköz használatakor automatikusan ad címet a csatlakoztatott eszköznek. Nyomja meg a $\sqrt{\quad}$ gombot az eszközön megjelenített cím eszközbe programozásához, és egy másik cím jön létre a következő programozandó eszközhöz.

Program 2: a cím hozzárendelhető a felhasználó által kiválasztott címhez, melyet a le és fel gombok nyomásával lehet kiválasztani. Miután kiválasztotta a címet, nyomja meg a $\sqrt{\quad}$ gombot

Program 3: megmutatja a programozóhoz csatlakoztatott eszköz címértékét.

Jellemzők

- Kéziszerszám
- Elemmel működő eszköz
- Alacsony áramfelhasználás
- Közvetlen kapcsolat az érzékelőhöz és a modulokhoz
- 220V hálózatról működik
- 4 db AA elemmel működik

Felhasználás

Segítségével bármely Detnov címezhető tűzjelző készüléknél végezhető karbantartás és üzembe helyezés.

Műszaki jellemzők

Funkciók	
Program 1:	Automatikus és egymást követő eszközcímzés
Program 2:	Kézi eszközcímzés
Program 3:	Címzett érték kijelzése
Tápellátás	
Tápellátás	Bemenet: 230Vca/0,35A Kimenet: 28Vcc/0,89A
Akkumulátorok	4 AA elem
Kijelző	
	2 x 8 karakter
Fizikai jellemzők	
Méret:	439 mm x 268 mm x 112 mm
Anyag:	ABS